

KNX RF żaluzjowy łącznik czasowy quicklink; biały, połysk; Berker R.1/R.3

Kod produktu: 42234



Dane techniczne:

- Temperatura pracy **-5 - +45 °C**
- Zasięg transmisji radiowej (wolne powietrze) max . **100 m**
- Rezerwa mocy **24 h**
- z automatycznym czasem letnim i zimowym (może być wyłączone) **TAK**
- Przesunięcie czasu astro **+/- 2 h**
- Przypadkowy **+/- 15 min**
- Regulacja z lameli **0,5 s**
- Samowystarczalne przez 2 min z sygnałem **0,5 s**
- Funkcja reset (ustawienia fabryczne) **TAK**
- czas podróży **20 Auf/Ab je Tag**
- Mniejsze zapotrzebowanie na energię **TAK**
- Wilgotność względna **0 - 65 % keine Betauung**
- Kanały radiowe **Używać tylko z pierścieniem pośrednim do płytki centralnej z programu . "**
- Mocy transmisji radiowej **10 mW**
- częstotliwość radiowa **868,3 MHz**
- protokół radiowy **KNX**
- liczba kanałów radiowych **1**
- liczba połączeń quicklink maks. **20**
- moc nadajnika radiowego **< 10 mW**
- zasięg w terenie otwartym maks. **100 m**
- zasięg w budynku maks. **30 m**
- czas ruchu **2 min**
- korekta czasu astro **+/- 2 godz.**
- generator losowy **+/- 15 min**
- dokładność zegara **+/- 3 min / rok**
- rezerwa zasilania ok. **24 godz.**
- czasy jazdy **20 góra/dół / dzień**
- czas przełączenia kierunku jazdy **< 0,6 sek.**
- temperatura pracy **-5 - +45 °C**
- Sterowanie za pomocą przycisków urządzenia, nadajników radiowych i zaprogramowanych czasów przełączania.
- **do numerów zam. 8522 11 00, 8502 01 00**

- niski pobór energii
- z fabrycznie przypisanymi 2 programami, z możliwością adaptacji
- program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu słońca
- program wakacje z generatorem losowym dla automatycznych czasów sterowania
- funkcja przyjęcie – blokada zamknięcia sygnałem sterowania centralnego i radiowego
- blokada klawiszy
- funkcja resetu do ustawień fabrycznych)
- konfigurowane zachowanie nadajnika i/lub odbiornika
- funkcje quicklink dla integracji ze sterowaniem indywidualnym, grupowym lub centralnym żaluzjami / roletami
- funkcje quicklink: ster. roletami / żaluzjami, 2 sceny, załączanie czasowe, przycisk zwierny
- połączenie z systemem przewodowym KNX, za pomocą centrali radiowej tebis TX / KNX
- dodatkowe funkcje ETS: dodatkowe 6 scen, przełączanie trybu pracy, sygnalizacja stanu, 2 alarmy
- z automatycznym przełączaniem czasu letni/zimowy
- wywołanie scen świetlnych za pomocą nadajników radiowych
- ustawiana pozycja lameli w scenach świetlnych
- sygnalizacja modułu aplikacji / kompatybilności
- z mechanizmem
- podświetlenie wyświetlacza podczas obsługi
- obsługa w języku: niemieckim, angielskim i francuskim
- bez narzędziowa konfiguracja funkcji - quicklink, za pomocą przycisków
- zabezpieczenie przez słońcem i zamykanie o zmierzchu
- przy współpracy z radiowym czujnikiem natężenia