

Unifon AP Gira F100 biały

Kod produktu: 63115



Dane techniczne:

- Kategoria **Włącznik otwarty, Stacja główna**

Stacja główna AP, Włącznik otwarty, Czysta biel

Właściwości

- Szybka i czysta instalacja dzięki kompletnemu, wstępnie zmontowanemu unifonowi natynkowemu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
- Duży wybór odmian stylistycznych dzięki integracji z programem stylistycznym, co powoduje jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym:

- Załączanie światła i innych funkcji.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
- Wystawienie mechanizmu otwierania drzwi.
- Prosta instalacja dzięki nasadzonym zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nasadzenia unifonu na płytę montażową.
- Ustawianie melodii dzwonka.
- Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Otwory mocujące do montażu.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Aktywacja funkcji przebijania.
- Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu przez dwużyłowy przewód magistralny).
- Regulacja głośności dzwonka i głośności mowy.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.

- Rozróżnianie dzwonek pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Dobór pięciu różnych melodii dzwonka, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Funkcja przebijania przy głośnym hałasie w tle podczas połączenia głosowego.
- Blokada podsłuchiwania.

Dane techniczne

Zasilacz: DC 26 V ± 2 V (przez dwużyłowy przewód magistralny) Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny: 2 x zacisk śrubowy Temperatura otoczenia: 0 °C do +50 °C Przyłącza Drzwiowy przycisk przywoławczy: 2 x zacisk śrubowy

Wskazówki

- Montaż bez ramki możliwy.
- Do montażu z Systemem 55 lub z programami stylistycznymi F100 i E22 potrzebna jest ramka podwójna bez przegrody.
- Do montażu na puszcze instalacyjnej potrzebna jest ramka.
- Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary w mm

System 55, E22: S 55 W 127 G 20 Gira F100: S 70 W 142 G 20