

Żaluzjowy łącznik czasowy z wyświetlaczem; czarny, połysk; Berker R.1/R.3

Kod produktu: 42211



Dane techniczne:

- Temperatura pracy **-5 - +45 °C**
- Rezerwa mocy **24 h**
- z automatycznym czasem letnim i zimowym (może być wyłączone) **TAK**
- Przesunięcie czasu astro **+/- 2 h**
- Przypadkowy **+/- 15 min**
- Regulacja z lameli **0,5 s**
- Samowystarczalne przez 2 min z sygnałem **0,5 s**
- Funkcja reset (ustawienia fabryczne) **TAK**
- czas podróży **20 Auf/Ab je Tag**
- Mniejsze zapotrzebowanie na energię **TAK**
- Wilgotność względna **0 - 65 % keine Betauung**
- czas ruchu 2 min
- korekta czasu astro +/- 2 godz.
- generator losowy +/- 15 min
- rezerwa zasilania ok. 24 godz.
- czasy jazdy 20 góra/dół
- czas przełączenia kierunku jazdy < 0,6 sek.
- temperatura pracy -5 - +45 °C
- Do ręcznego i zaprogramowanego czasowo sterownia markizami i roletami.
- **do numerów zam. 8522 11 00**
- z fabrycznie przypisanymi 2 programami, z możliwością adaptacji
- niski pobór energii
- program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu słońca
- program wakacje z generatorem losowym dla automatycznych czasów sterowania
- funkcja przyjęcie – blokada zamknięcia sygnałem sterowania centralnego
- blokada klawiszy
- z automatycznym przełączaniem czasu letni/zimowy
- podświetlenie wyświetlacza podczas obsługi
- ustawianie obsługi w języku: niemieckim, angielskim i francuskim
- z zabezpieczeniem przed demontażem