

# Wyłącznik mocy 3-bieg. 125A BG2 wtykowy NZMN2-A125-SVE

Kod produktu: 58632



## Dane techniczne:

- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowane urządzenie, wbudowana technika**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **Połączenie frontowe**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stały prąd znamionowy Iu A **125**
- Typ elementu kontrolnego **Dźwignia napędu**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęd Motor **NIE**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A **0 - 0**
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Zakres regulacji bezwzględne uwolnienie zwarcia A **750 - 1250**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **100 - 125**
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA **50**

- Liczba pół **3**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Ochrona przed przeciążeniem i zwarciami w obwodach trójfazowych zasilanych prądem 40 - 1600 A.

- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego i wyzwalacza zwarciovowego.
- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.
- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.
- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku; obrotowe drzwicowe; zdalne.