

Wyłącznik mocy 3-bieg. 100A BG1 NZMN1-A100

Kod produktu: 58972



Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Funkcja ochronna **Systemowe i aplikacje Ochrona fotowoltaiczne kabli**
- Liczba biegunów **3**
- Rozmiar konstrukcji **NZM1**
- Standardowe wyposażenie **Terminal Box**
- System zwalniający **Zwolnienie termomagnetyczne**
- Typ instalacji **Stały**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowany w urządzenie, wbudowana technika**
- Opcjonalny napęd Motor **NIE**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **Połączenie frontowe**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stały prąd znamionowy I_n A **100**
- Typ elementu kontrolnego **Dźwignia napędu**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Prasa ramowa**

- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęd Motor **NIE**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A **0 - 0**
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **600 - 1000**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **80 - 100**
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA **50**
- Liczba pól **3**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Ochrona przed przeciążeniem i zwarciami w obwodach trójfazowych zasilanych prądem 40 - 1600 A.

- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego i wyzwalacza zwarciego.
- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.
- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.
- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku; obrotowe drzwiowe; zdalne.

