

Wyświetl. TFT Gira F100 biały

Kod produktu: 63190



Dane techniczne:

- Kategoria **Włącznik otwarty**

TFT-Wyświetlacz kolorowy, Włącznik otwarty, Czysta biel

Właściwości

- Aktywny, kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości do rozszerzenia unifonów.
- Jednolita instalacja domofonii i instalacji elektrycznej w puszcze instalacyjnej.
- Duży wybór odmian stylistycznych dzięki dopasowaniu do programów stylistycznych. Zapewnia to jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość łatwego rozszerzenia unifonów o kolorowy wyświetlacz TFT.
- Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
- Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.

Włącznik wzgl. wyłącznik z następującymi funkcjami

- Ręczne załączanie i wyłączenie kolorowego wyświetlacza TFT.
- Przełączanie kamery – kierowany wybór maksymalnie 15 źródeł obrazu. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy informujący o aktualnie sterowanej kamerze.

Przycisk sterowniczy z 5 funkcjami do ustawiania parametrów

- Jako klient końcowy: natężenie oświetlenia, nasycenie kolorów, kontrast oraz czas załączania wyświetlacza.
- Jako instalator: wybór języka (niemiecki lub angielski), regulacja częstotliwości, terminowanie przewodu, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne, załączanie/wyłączenie wyświetlacza, załączanie/wyłączenie oświetlenia LED, natężenie oświetlenia, nasycenie kolorów, kontrast oraz czas załączania wyświetlacza.

Dane techniczne

Zasilacz:przez przewód przyłączeniowy Przyłącza wyświetlacza podtylnkowego Przewód łączący:2 x listwa wtyczkowa
Wideo:1 x listwa wtyczkowa System kolorów:PAL Wielkość wyświetlacza System 55, E22:4,57 cm (1,8") Gira
F100:6,35 cm (2,5") Liczba pikseli System 55, E22:557 x 234 Gira F100:960 x 240 Temperatura otoczenia:-5 °C do +50
°C