

Czujnik obecności standardowy KNX biały

Kod produktu: 63379



Dane techniczne:

- Kategoria **KNX**

KNX Czujnik obecności Standard, KNX, Czysta biel

Właściwości

- Urządzenie podtynkowe ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX.
- Możliwość konfiguracji 1 bloku funkcyjnego.
- Widoczna/z możliwością obsługi wbudowana dioda LED/przycisk programowania po ściągnięciu pierścienia ozdobnego.
- Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
- Sensoryka PIR: 3 czujniki (skrzyżowane wejścia promieni), zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia.
- Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik.
- Element nastawczy do ręcznej korekty czułości.
- Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia wzgl. urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. wzgl. automatyczne ZAŁ./ręczne WYŁ.).
- Możliwość konfiguracji czułości.
- Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
- Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
- Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): załączanie, funkcja klatki schodowej, załączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemniania, wtórnik sceny świetlnej, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, tryb pracy temperaturowej.
- Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
- Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczenie.
- Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
- Dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia (adaptacyjny czas opóźnienia).
- Krótkotrwała funkcja obecności.
- Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
- Funkcja blokowania.
- Ręczna obsługa czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
- Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczenie.
- Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.

Dane techniczne

Wykrywanie ruchu Kąt rejestracji:360° Zasięg:Ø ok. 20 m (wysokość montażu 3 m) Czujnik natężenia oświetlenia

Zakres pomiarowy:0 do 2000 luksów Obszar rejestracji:Ø 2 m Temperatura otoczenia:-5 °C do +45 °C Wilgotność względna:5 do 93 % (bez kondensacji) Klasa ochronności:III

Wskazówki

- Czujnik obecności nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
- Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej lub obudowie natynkowej.

Zakres dostawy

- Osłona nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji w zakresie dostawy.
- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.