

KNX system Podtynkowy czujnik obecności 2-kan. z ciągłą reg. natężenia, biały

Kod produktu: 84808



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

System magistralny (bus):KNX

Funkcje

Ciągła regulacja oświetlenia:z regulacją światła stałego

możliwość połączenia kilku czujników w celu zwiększenia obszaru detekcji

funkcje, np. przełączanie, ściemnianie, sceny świetlne, sterowanie wymuszone

z 2 niezależnymi pomiarami strefowymi

Konfiguracja

dwa oddzielne kanały funkcyjne dla funkcji zależnych i niezależnych od natężenia oświetlenia

Elementy sterujące i wskaźniki

z przyciskiem do programowania

Połączenia

System magistrali LON:nie

System magistrali Powernet:nie

System magistrali radiowej:nie

Napięcie

Napięcie robocze przez magistralę:21 ... 32 V DC

Moc

oszczędzanie energii poprzez regulację oświetlenia zależną od wykrycia obecności i natężenia oświetl

Pomiary

Metoda detekcji:Obecność

Detekcja

Zakres detekcji (odległość) - front:7 m

Zakres detekcji (odległość) - bok:8 m

Kąt detekcji:360 °

Kąt detekcji pionowej:55 °

Kąt detekcji:360 °

Ø pola detekcji, na wysokości biurka:≈ 5 m

Ø pola detekcji, na poziomie podłogi:≈ 7 m

Materiał

Kolor RAL:RAL 9010

Kolor:biały

Materiał:PC/ABS

Powierzchnia:mat

Wymiary

Wymiary (Ø x H):78 x 70 mm

Ø otworu montażowego: 60 ... 63 mm

Zalecana wysokość montażu: 2,5 ... 3,5 m

Grubość ściany do zabudowy: 10 ... 28 mm

Sterowanie oświetleniem

Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia: 5 ... 1000 lx

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu: 4 m

z pałkami sprężynującymi do zabudowy w suficie

Podłączenie

z wbudowanym portem magistralnym

podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji: system

Czas opóźnienia, regulowany: 1 mn ... 1 h

z potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i czasu opóźnienia bez konieczności demontażu

Dostawa

Z połączeniem magistrali: tak

Wyposażenie

Liczba kanałów: 2

Kąt detekcji poziomej: 360 °

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy: nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza: -10 ... 45 °C

Temperatura przechowywania/transportu: -20 ... 60 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: KNX