

# Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 400A NH2 Basic na płytę montażową XNH2-A400

Kod produktu: 84879



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Liczba pół **3**
- Stały prąd znamionowy Iu A **630**
- Nadaje się do bezpieczników **NH2**
- Nadaje się do montażu szyn **TAK**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Przyłącze śrubowe**
- Max. Napięcie znamionowe Ue V AC **690**
- Stopień ochrony (IP), część frontowa **IP20**

Rodzaj połączenia obwodu głównego: Śrubowe

wersja elementu uruchamiającego:

Zabezpieczenie przed zwarcie z uchwytem IQ: 120 kA

wytrzymałość zwarcia Icw: 3 kA

nadaje się do montażu w ziemi: Tak

nadaje się do montażu w konstrukcji: Nie

nadaje się do wkładek bezpiecznikowych: NH2

pozycja elementu uruchamiającego: Przód