


Wejście do przyc.zw podw. System Domofon

Kod produktu: 63107



Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Wejście do przyc.zw podw

Właściwości

- Domofonowy interfejs przycisku podwójny służy do realizacji bezpotencjałowego sygnału przycisku na magistrali domofonowej Gira.
- Interfejs przycisku domofonii ma dwa niezależne od siebie wejścia do podłączenia przycisków bezpotencjałowych.
- Wejścia mogą być wykorzystane albo do wyzwalania załączania (np. załączanie światła) przez wyrobnik załączający wzgl. podtynkowy wyrobnik załączający, albo przyporządkowane do unifonu.
- Interfejs przycisku domofonii jest przewidziany do montażu w puszcze instalacyjnej za konwencjonalnym przyciskiem.

Dane techniczne

Zasilacz:przez dwużyłowy przewód magistralny Gira Temperatura otoczenia:-5 °C do +50 °C

Wskazówki

- Podłączenie przycisku odbywa się przez trójżyłowy przewód przyłączeniowy o długości ok. 20 cm. Ten przewód przyłączeniowy może zostać przedłużony do maks. 5 m.
- Podczas przyporządkowania interfejsu przycisku do unifonu oba wejścia zachowują się różnie:
wejście 1 wyzwała wywołanie z piętra. To wejście jest potrzebne, jeżeli do podłączenia unifonu z drzwiowym przyciskiem przywoławczym do dyspozycji jest tylko przewód dwużyłowy (np. w przypadku modernizacji istniejącej instalacji domofonowej).
Wejście 2 wyzwała wywołania do drzwi. To wejście jest potrzebne, jeżeli automatyczne otwieranie drzwi unifonu ma być wyzwalane przyciskiem mechanicznym.

Wymiary w mm

S 43 W 28 G 15