

Czujnik ruchu MARID JQ-L

Kod produktu: 6666



Dane techniczne:

- Kolor **biały**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Sposób montażu **do wbudowania w podłoże pionowe lub od dołu w podłoże stałe**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Wyposażona we włącznik **TAK**
- Zacisk **3 x 0,75 mm²**

- obudowa: tworzywo sztuczne
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 25°

- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 130°
- regulacja czułości w zakresie 3...1000lx

